



1. Impostare IP statico e comunicarlo a TAKOBI (3333 → Chiave → 19 → Contante per scorrere fino a IP ADDRESS → Digitare l'indirizzo). Relativamente all'utilizzo di DHCP, ci sono 3 strade:
 - Impostare nel DHCP la riservazione dell'indirizzo della stampante, associandolo quindi al MAC address della stampante.
 - Impostare per la stampante un indirizzo che sta al di fuori del range di indirizzi assegnabili dal DHCP.
 - Non utilizzare DHCP e impostare IP statici per tutti gli host della rete.
2. Abilitare HTTPS (3333 → Chiave → 34 → Contante per scorrere fino a SSL → X per modificare)
3. Comunicare a TAKOBI i reparti e le relative imposte, se diverse dal default
 - 1: 22%
 - 2: 10%
 - 3: 4%
4. Comunicare a TAKOBI `paymentType` e `index` configurati sulla stampante
5. Comunicare a TAKOBI il numero seriale della stampante fiscale
6. Caricare il file [fiscal_printer.zip](#) su `https://IP_STAMPANTE/cgi-bin/upload.cgi`
7. Programmare il flag WEB APPLICATION/WEB APPLICAT.:OFF/ON al valore 1
premo: 3333 → Chiave → 34 → X sei volte → Contante → X per cambiare 0 ad 1 → Contante → Chiave
8. Riavviare la stampante staccando la spina
9. Contattare TAKOBI per verificare che il nome assegnato all'IP della stampante funzioni in HTTPS

TAKOBI SRLS

ASSAGO (MI) CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI SNC CAP 20090 PALAZZO A SCALA 5 PIANO II

REA: MI - 2539160 - CF/PIVA: 10538570960 - PEC: admin@pec.takobi.it